

# Signalisierung Rufnummern bei Umleitung (ab KVM202)

## Signalisierung von eigenen Rufnummern bei Umleitung (ab KVM202)

The screenshot shows a web-based configuration interface for a PBX system. On the left is a navigation menu with categories like 'Sonderschaltungen', 'Benutzer/Telefone', and 'Mappings'. The main area is titled 'Dialplan 1' and contains several configuration sections:

- Verwendungsart:** Telefon
- Dialpläne übersteuern:** nicht übersteuern
- Wartemusik (abgehend):** [Dropdown]
- Ansagen/Wartemusik (eingehend):** Includes fields for 'Vor Dialplan', 'Nach Dialplan' (set to 'besetzt'), and 'Wartemusik'.
- Mailbox (nach Dialplan):** Includes 'E-Mail-Adresse', checkboxes for 'Mailbox nach Dialplan aktivieren' and 'Nachrichten auf der PBX speichern', and a 'PIN' field.

Below these sections is a text block: "Pro Nummer stehen Ihnen zehn Dialpläne zur Verfügung. Sie können jeweils einstellen, wann ein Dialplan aktiv sein soll. Dialpläne, welche bloss an einem bestimmten Datum gültig sind, haben Priorität! Sollten mehrere Dialpläne sich zeitlich überschneiden, so kommt derjenigen mit der tiefsten Nummer (also z.B. Dialplan 3 anstelle von Dialplan 7) zum Zug. Interne und externe Teilnehmer können zugeordnet werden. Die interne und externe Teilnehmerliste und Mailbox-Einstellungen gelten pro Dialplan!"

The core of the interface is a table for defining dial plan rules:

Dialplan 1	Dialplan 2	Dialplan 3	Dialplan 4	Dialplan 5	Dialplan 6	Dialplan 7	Dialplan 8	Dialplan 9	Dialplan 10
<input checked="" type="checkbox"/> Dialplan aktivieren Name: [Text] Modus: Wochentag Zeit: 00:00 - 23:59 Tage: Mo, Do, Sa, Di, Fr, So, Mi		Modus: [Dropdown] Dauer (sec.): 30 Teilnehmer 1: [Text]							

Below the table, there are 'Modi' (modes) defined:

- 1 Immer
- 2 Falls besetzt
- 3 Falls keine Antwort
- 4 Falls besetzt oder keine Antwort
- 5 Falls alle TN des letzten Schrittes nicht angemeldet
- 6 Falls keine Antwort oder alle TN nicht angemeldet

Two red callout boxes provide instructions:

- Top callout: "Mittels 'Externe Nummer...' 'SET: NUMMER' eingeben, wobei NUMMER eine der eigene Nummer ist"
- Bottom callout: "Mittels 'Externe Nummer...' die Nummer angeben, auf welche umgeleitet wird"