

Einrichten der Anzeige von verfügbaren Voicemail Nachrichten (MWI)

Zur Anzeige von neuen Voicemail-Mitteilungen, muss der Anrufbeantworter im Telefonie-Portal aktiviert sein.

Die Aktivierung des Anrufbeantworters wird unter folgendem Link detailliert beschrieben:

[Telefonbeantworter aktivieren](#)

Folgende Einstellungen wurden für diesen Vorgang gesetzt.

The screenshot shows the iWay.ch customer portal interface. On the left is a blue sidebar menu with the following items: Übersicht, Mein Konto, Telefoniedienste, Gesprächsgebühren, Auswertungen, Voicemail Mitteilungen, and Einstellungen. The main content area is titled 'Kundenportal' and shows settings for 'Einstellungen zur Rufnummer 0275270229'. There are four tabs: Einstellungen, Voicemail Einstellungen (selected), Weiterleitungen, and Weitere Einstellungen. A notice at the top reads: 'Nichts mehr verpassen: aktivieren Sie die Voicemailbox und erhalten sie die Nachrichten Ihrer Anrufer bequem per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzlich noch die...'. Below this are several toggle switches: 'Voicemail aktiviert' (checked), 'Benachrichtigen bei neuer Meldung' (checked), 'Die Voicemail-Nachricht nicht als Anhang zur Benachrichtigung senden' (unchecked), and 'Die Voicemail-Nachricht nach dem Versand der Benachrichtigung löschen' (checked). There is an 'E-Mail *' field with the value 'lm@iway.ch'. Below that is a 'PIN zur Abfrage (nur Zahlen) *' field with the value '1111'. At the bottom of the settings are two more toggle switches: 'Abfrage von eigenem Telefon ohne PIN' (checked) and 'Mailbox-Menu überspringen' (unchecked). At the very bottom of the settings area are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Danach geht man in das Webinterface des Snom-Telefons bei welchem die Voicemail-Mitteilungen abgerufen werden sollen.

Im Webinterface, welches über die IP-Adresse des Snoms aufgerufen wird, geht man auf "Identity 1" und trägt die Nummer *777 im Feld bei Mailbox ein. Für das Speichern der Konfiguration klickt man nun auf "Apply".

Logout

Operation

- Home
- Directory

Setup

- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys
- Identity 1**
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Action URL Settings
- Advanced
- Certificates
- Software Update

Status

- System Information
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- Subscriptions
- PCAP Trace
- Memory
- Settings
- Manual

Login Features SIP NAT RTP Audio

Login Information

Identity active on off ?

Displayname ?

Account ?

Password ?

Registrar ?

Outbound Proxy ?

Failover Identity ?

Hidden Identity on off ?

Authentication Username ?

Mailbox ?

Mailbox Dial-in (if different from Mailbox) ?

Conference Server ?

Display Text for Idle Screen ?

Display Text for Call Forwarding Target ?

Nun können die Mitteilungen via dem Message-Button abgerufen werden.